

## ALIMENTATORE SWITCHING SERIE 41.ASP3\*

Prima di utilizzare il dispositivo leggere completamente ed attentamente le istruzioni. Tenerlo a portata di mano per future consultazioni.

### Caratteristiche e specifiche tecniche:

- Serie 41.ASP3\* IP67 Tensione Costante

Codice	41.ASP303012	41.ASP306012	41.ASP308012	41.ASP303024	41.ASP306024	41.ASP308024	41.ASP310024
Tipo	Tensione Costante						
Watt (Max)	30W	60W	80W	30W	60W	80W	100W
Tensione Out	12Vdc			24			
Ampere	2,5A	5A	6,6A	1,2A	2,5	3,3A	4,2A
Tensione In	100~240Vac 50/60Hz						
PF	>0,9						
Protezioni	Sovratensione, sovraccarico, surriscaldamento, cortocircuito						
Case	IP67						
Temp. di lavoro	-10°C a +55°C						
Dim. (mm)	131x49x31	165x42x34	165x45x35	131x49x31	165x42x34	165x45x35	237x72x45

### Istruzioni per l'uso:

Collegare l'alimentatore switching al dispositivo da alimentare, terminali "V+ / V-".

Collegare un cavo di alimentazione ai terminali "L / N " dell'alimentatore.

Prima di utilizzare l'alimentatore, verificare che siano rispettate le polarità e che i valori di corrente e tensione riportati sull'alimentatore siano sufficienti ad alimentare il dispositivo

### Avvertenze:

Evitare di usare in luoghi troppo umidi, alla diretta esposizione dei raggi solari.

Evitare il contatto con liquidi di qualsiasi natura.

Se l'alimentatore non viene utilizzato, staccarlo dalla presa di rete elettrica e conservarlo.

Onde evitare pericoli di shock elettrici o ustioni, se l'alimentatore è danneggiato,

non tentare di aprirlo o ripararlo, ma rivolgersi esclusivamente a personale tecnico qualificato.

Onde evitare corto circuiti, non introdurre oggetti metallici al suo interno

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

**ATTENZIONE RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE**

**NON APRIRE**

**ATTENZIONE:**

PER PREVENIRE RISCHI DI SCARICHE ELETTRICHE E PERICOLI D'INCENDIO, NON ESPORRE QUESTO PRODOTTO ALLA PIOGGIA, ALL'ACQUA IN GENERE, ALL'UMIDITÀ E NON RIMUOVERE IL COPERCHIO. QUESTA PARTE NON CONTIENE COMPONENTI DI MANUTENZIONE COLLEGARE SEMPRE IL CAVO DI MESSA A TERRA ALL'ALIMENTATORE.

**RIVOLGERSI ESCLUSIVAMENTE A PERSONALE TECNICO QUALIFICATO.**



### Importato da

LIFE ELECTRONICS S.p.A.

Via RAFFAELE LEONE, 3 95018 RIPOSTO (CT)

<http://www.life-electronics.com>

Made in China



### INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE O PROFESSIONALI

*Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"*

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:

per apparecchiature di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.

per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1contro1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

**LIFE Electronics S.p.A. ha scelto di aderire a Consorzio ReMedia, primario Sistema Collettivo che garantisce ai consumatori il corretto trattamento e recupero dei RAEE e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.**